



功能特性：

所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，密碼可自行設定，最高可 12 碼。

組 3 支求救電話，可合併為一組 6 支求救電話號碼，每組可輸入 24 碼，可撥國內外電話，行動電話及 BB CALL。

具 9 字 7 段顯示字幕，可顯示鍵盤輸入狀況，電話號碼可一目瞭然。

可透過電話，遠端遙控主機完成(1)防盜設定(2)解除(3)主機現況查詢。

二組錄音功能，可分別錄音 20 秒。

1 ~ 8 區觸發警報，可選擇使用 1 ~ 3 支電話(第一組放音)或 4 ~ 6 支電話(第二組放音)，且可合併撥號功能。

忙線／無人接線，60 秒撥號未成功／鈴聲響 6 聲自動跳撥及自動重撥 8 次功能。

設定／解除功能，設定一長聲，解除三短聲，設定前迴路未正常，嗶二短聲，功能及操作錯誤嗶二短聲，設定中停電再復電，5 秒後自動設定。

8 區防盜迴路，採終端電組迴路、可區域設定解除，採 DIP SW 方式。

瓦斯、緊急24小時偵測(N O迴路)。

八區防盜迴路、瓦斯、緊急、設定、電話、兩區錄音、電源皆有 LED 燈號顯示狀況。

1組KEY外控鎖，可選擇ON/OFF型式及PUSH型式。

1組外接LED設定指示燈。

LED警報閃爍記憶功能。

一區來客報知功能。

4 * 4碼密碼盤。

所有設定，皆有斷電記憶功能(免電池)。

可設定監聽/靜音模式。

1組綜合警報乾接點輸出(可選擇NC/NO乾接點輸出)。

警報延遲工作時間(1~255SEC)。

防盜設定/一區觸發延遲警報時間(0~255SEC)。

預留蓄電池功能(含充電電路)。

外型尺寸：300 * 210 * 65mm。

工作電壓AC110V

1組DC12V 1A輸出。